



TECHNISCHE DATEN

- Beleuchtung specs.
Lichtstrom 100%: 2400LM
Lichtstrom 20%: 500Lm
Power-LED 100%: 30Watt
Power-LED 20%: 7Watt
Lichtfarbe (CCT) Optionen: 3000K
ODER 4000K
Farbe:> 80
- Versorgungsspannung: 230V AC
- Bewegungssensor (PIR)
Montage: Leuchte vor
Erfassungswinkel: 3600
Schutzfeldhöhe: 5 m
Verzögerungszeit: 1 Minute
- Notbeleuchtung
Mindestlaufzeit: 3 Stunden
Batterie-Typ: Ni-MH
Kapazität: 2000mAh
Ladezeit (schnell): 2.3uur
Leistung Ladegerät im Lieferumfang
enthalten: 3 Watt
- Artikelnummer: RK-3030

**LANGLEBIG und
WARTUNGSFREI**

RUKRA LED-LEUCHE

Die RUKRA LED-Leuchte ist mit einer eigenen Backup-Batterie und sehr energieeffizient ausgestattet. In Aufzugskabine, wo das Licht auf 24 Stunden pro Tag aktiv ist wird Energie sofort zu speichern. Darüber hinaus können Sie Energie sparen, weil die LED gedimmt würde wenn niemand in der Aufzugskabine ist.

Nach Betreten der Aufzugskabine eingebauten Bewegungssensor wird dieses sofort zu erkennen und zu pflegen Beleuchtung bei normaler Stärke.

LED-Beleuchtung viel länger dauert, mindestens 80.000 Stunden oder bis zu 10 Jahre!

Erhebliche Kosteneinsparungen bei der Beleuchtung Energie, Wartung und Ersatz und sorgen dafür, dass Ihre Investition wird oft innerhalb von zwei Jahren wieder hereingeholt.

Einschließlich Notbeleuchtung